

Série 4G Kit

GoodWe Smart Dongle Série 4G Kit umožňuje stabilní a efektivní vzdálený monitoring solárních systémů prostřednictvím 4G mobilních sítí. Díky plug-and-play instalaci a spolehlivému přenosu dat, je chytrým řešením pro bezproblémový energetický management.



Dodržuje požadavky kybernetického standardu EN 18031



Podporuje vlastní nastavení APN přímo na místě



Integrované 4G a Bluetooth moduly pro flexibilní nasazení



Podporuje přenos s obnovením po přerušení

Model	4G Kit-G20
Správa zařízení	
Max. Počet připojených zařízení	1
Výkon	
Vstupní napětí (V)	5
Spotřeba energie (W)	≤5
Připojovací rozhraní	USB
Komunikační	
4G / 3G / 2G	LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 66
	LTE-TDD: B34 / 38 / 39 / 40 / 41
	WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
	GSM / EDGE: B2 / 3 / 5 / 8
Bluetooth	Bluetooth V5.0
Rozšiřující anténa	4G
Mechanický	
Rozměry (š x v x h mm)	48.3 x 32.8 x 32.3 (S externí anténou)
Hmotnost (g)	100 (S externí anténou)
Indikátor	LED x 2
Instalace	Plug & Play ^{*1}
Typ karty SIM	Micro SIM, 15mm x 12mm
Prostředí	
Rozsah provozní teploty (°C)	-30 ~ +65
Rozsah skladovacích teplot (°C)	-40 ~ +70
Relativní vlhkost	0 ~ 100%
Stupeň ochrany proti vniknutí	IP66
Max. Provozní nadmořská výška (m)	4000
Soulad s certifikací	
Certifikát	CE-RED (EN18031), RCM

*1: Parametry APN musí být správně nakonfigurovány před provozem modulu.

*: Navštivte prosím webové stránky GoodWe pro nejnovější certifikáty.